Carré Web, le monde du train!
http://www.carreweb.fr

SIGNALISATION FRANCAISE SNCF

- signaux et tableaux configurables -

MANUEL D'UTILISATION

Version du 11 août 2010

Ce document vous aidera à vous familiariser avec la nouvelle série de signaux français conçus pour les simulateurs de la série Trainz.

Version du 11 août 2010

Sommaire

I. Signaux lumineux

1. Signaux : panneaux modernes
2. Signaux : panneaux anciens unifiés - *bientôt* -
3. Signaux tunnel - *bientôt* -
4. Indicateurs de direction (ID)

II. Tableaux effaçables lumineux

- en préparation -

III. Signaux mécaniques

- en préparation -

IV. Tableaux effaçables mécaniques

- en préparation -

V. Autres signaux

- en préparation -

 Tous droits réservés 2005–2010 Peter Bereczki

I. Signaux lumineux

1. Panneaux modernes châssis-écran fibre de verre mle. 1977

Types de panneaux

Les signaux ont un panneau différent selon les aspects qui peuvent y être affichés.

A	C	F	H	K	R
					

Il existe des variantes spécifiques au RER d'Ile-de-France : des panneaux de contre-sens inversés et des panneaux compacts.

A compact	F inversé	H inversé	R compact	R compact inversé

Noms des éléments dans le concepteur

SNCF SigCE + Nom du panneau + type de signal (selon les cas) + « Sp » pour les panneaux compacts et/ou « ! » pour les panneaux inversés.

SNCF SigCE A	Sémaphore de BAL
SNCF SigCE A[A]	Avertissement (variante RER).
SNCF SigCE A[Cv]	Carré violet
SNCF SigCE A[Cv]Sp	Carré violet (variante RER : panneau compact)
SNCF SigCE A[SB]	Sémaphore de BM / BAPR
SNCF SigCE C	Carré / carré violet
SNCF SigCE F	Carré / carré violet
SNCF SigCE F[S]	Sémaphore de BAL
SNCF SigCE F!	Carré / carré violet (variante RER : panneau inversé)
SNCF SigCE F![S]	Sémaphore de BAL (variante RER : panneau inversé)

 Tous droits réservés 2005–2010 Peter Bereczki

SNCF SigCE H	Carré / carré violet
SNCF SigCE H!	Carré / carré violet (variante RER : panneau inversé)
SNCF SigCE K	Carré violet
SNCF SigCE R	Avertissement
SNCF SigCE R[D]	Disque
SNCF SigCE RSp	Avertissement (variante RER : panneau compact)
SNCF SigCE RSp!	Avertissement (variante RER : panneau compact inversé)

Configuration

Selon le type de panneau et son emplacement, différentes possibilités de configuration sont présentes dans la fenêtre « propriétés ».

A) *Configuration de base*

Fonctions	Détails	Disponibles dans
Type de signal	- carré / carré violet - avec / sans feu blanc	C / F / H
Plaque additionnelle	BM / PR / sans	C / F / H
Plaque d'identification	BM / PR	A [SB]
Plaque de repérage	N° / point kilométrique	A [SB] / R[D]
Numéro	numéro affiché	tous
Mât	choix du type de mât (normal, lourd, fin, en drapeau...)	tous (sauf signaux en nacelle)
Œilleton	installer l'œilleton sur un sémaphore de BAL	A / F[S]
Inactif (croix)	croix blanche sur le signal	tous
Annonce	choix des feux installés pour les aspects d'annonce	A / C / F / F[S] / H / R / R[D]
Inst. croix lumineuse	[RER] ajouter le tableau lumineux *croix blanche*	A / C / F / F[S] / H

B) *Configuration des règles*

Fonctions	Détails	Disponibles dans
Permissivité	aspect du signal fermé	C / F / H
2 cantons protégés	signal ouvert / fermé si un seul canton libre	A [Cv] / A [SB] / C / F / H / K
Signal ouvert	aspect du signal ouvert	A / C / F / F[S] / H / K / R[D]
Préavertissement	afficher (A)	A / C / F / F[S] / H / R / R[D]
Ce signal annonce	signal suivant à annoncer (sinon feu vert seulement)	A / C / F / F[S] / H / R / R[D]

 Tous droits réservés 2005–2010 Peter Bereczki

2. Panneaux anciens unifiés SNCF

Bientôt...

 Tous droits réservés 2005–2010 Peter Bereczki

3. Signaux de tunnel

Bientôt...

 Tous droits réservés 2005–2010 Peter Bereczki

4. Indicateurs de direction lumineux (ID)

Types de panneaux

Les indicateurs de direction lumineux (ID) existent sous forme de panneaux plus ou moins larges selon le nombre de feux pouvant être affiché. La configuration permet le choix du nombre d'optiques installées (2, 3, 4 ou 5).

Configuration

Selon le type de panneau et son emplacement, différentes possibilités de configuration sont présentes dans la fenêtre « propriétés ».

A) *Configuration de base*

Fonctions	Détails	Disponibles dans
Inactif (croix)	croix blanche sur le signal	tous
Position	position sur le mât du signal	ID pour signaux mât
Côté	signal à gauche ou à droite	ID pour signaux nacelle
Nombre de feux	nombre de boîtiers feux installés	tous

B) *Configuration des règles*

Fonctions	Détails	Disponibles dans
Afficher	aspect de l'ID allumé	tous
Signal référence	signal associé à l'ID	tous

 Tous droits réservés 2005–2010 Peter Bereczki

La suite bientôt...

 Tous droits réservés 2005–2010 Peter Bereczki